

配网说明书 出版日期:2019.11 版本号:V1.1



使用手机成功连接可用Wi-Fi。
确保手机已打开蓝牙与位置权限。
微信扫码。
4.点击"一键联网",根据制造编号选择设备。【图1】





5.点击"网络状态"-"设置",根据页面提示完成配网。*打印机暂不支持5G频道WiFi,请使用2.4G频道的WiFi

< 1	丁印机管理	·•· •
=	机器编号 CFP535-19140010L8	
(;	网络状态 iPhone 已连接	设置 >
\mathbb{P}	打印机IP地址 172.20.10.9	设置 >
ĵ	打印机版本更新	立石 >
∔	电子纸仓控制	开纸仓
	完成	



设置静态IP:

选择设备,点击"打印机IP地址"-"设置",输入IP、网关、子网掩码与DNS地址,点击确认完成配置。

く 选择打印机	·•· •		< 1	订印机管理	••• •		<	打印机IP地址	•••	۲
已搜索到 3 台打印设备 違宗				机器编号 CFP535-19140010L8			自动获取IP地	地	(\mathbb{D}
				网络状态	10.00		IP地址		192.168	3.1.158
_		r		iPhone 已连接	SCIII /	-	网关		192.1	168.1.1
CLQ200-96542002QC			\mathbb{P}	打印机IP地址 172.20.10.9	印机IP地址 设置 > 子网掩码 20.0.9		255.255	.255.2		
		· 🗭 '		打印机版太重新	58 \	」 →	DNS服务器		114.114.1	14.114
CFP535-19140010L8			11 11 11 11	53 HPD MX 44 3C WI						
C ROAD HAN			+	电子纸仓控制	开纸仓					
P-19130041M2										
				完成						
								确认设置		

7.点击"打印机版本更新"能查看到现在打印机的版本信息,点击"检查更新"能 在线升级打印机的版本到最新状态。【图2】

8.电子仓控制只针对拥有电子仓的机型,详情请查阅相关机型快速使用指南或 操作手册。

く 打印机版本更新	·•· •
固件版本: V1.1.1	
软件版本: V1.2.0	
检查更新	
【图2)	1



具有自动分配IP地址的有线网络可自动连接,网线即插即用。 配网常见故障及其解决方法可查阅"映美云公众号"-"wifi配置"-"配网异常解答"。 本说明书的内容本公司享有随时修改的权力,如有更改恕不另行通知。



新会江裕信息产业有限公司

& 400-930-8899

www.jolimark.com

♪ 广东省江门市新会区今古洲经济开发区江裕路18号